



ausonia
UNA REPUTAZIONE D'ACCIAIO

100
1919-2019

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS	
Cod. 31818	Forbice / Shear
Diametro di taglio / Max cutting capacity*	40 mm
Voltaggio / Voltage	25.2V
Potenza / Power	350W
Batteria / Battery	Li-Ion
Capacità batteria / Battery capacity	2.6 Ah
Durata media batteria / Average battery duration	3-4 ore / 3-4 hours
Tempo medio di ricarica / Average charging time	1.5-2 ore / 1.5-2 hours
Tensione di alimentazione / Tension power charger	110-220V AC
Peso batteria / Battery weight	365 gr
Peso forbice (batteria inclusa) / Shear weight (battery included)	980 gr


* Dato riferito alla lama in dotazione ed in base alla tipologia di legno / Information referred to the blade supplied with the electric pruning shear and to the types of wood cut.

 Cod. 37051 Batteria Battery	 Cod. 37059 Cavo collegamento batteria Cable for battery
 Cod. 37050 Carica batteria 2 vie Battery charger	 Cod. 48231 Cintura Belt

RICAMBI PRINCIPALI SPARE PARTS	
37050	Caricabatterie 25.2V 1.5Ah / Battery charger 25.2V 1.5Ah
37051	Batteria Li-Ion 25.2V 2.6Ah / Battery Li-Ion 25.2V 2.6Ah
37052	Batteria 25.2V 4Ah / Battery Li-Ion 25.2V 4Ah
37053	Motore 25.2V / Motor 25.2V
37054	Testa motore / Motor head
37055	Scatola ingranaggi / Gear box
37056	Coperchio sinistro / Left cover
37057	Coperchio destro / Right cover
37058	Coperchio centrale / Central cover
37059	Cavo collegamento batteria / Cable for battery
37060	Lama / Blade
37061	Controlama / Counterblade
37062	Cremagliera / Rack
37063	Kit bullone lama / Splined shaft kit
37064	Pulsante accensione / Power button
37065	Grilletto / Trigger
37066	Display / Display
37067	Scheda di potenza / Power board
37068	Kit viti / Screw kit

GARANZIA VALIDA PER 12 MESI
12 MONTHS WARRANTY
Rif. Direttiva Europea 1999/44/CE

Per ulteriori informazioni su ricambi e assistenza, rivolgersi al rivenditore autorizzato. For further information on spare parts and service, contact your Authorized Dealer.



Ausonia Nanutti Beltrame S.p.A.
Via Arba, 31
33085 Maniago (PN) - Italy
info@ausoniatools.com
www.ausoniatools.com



 LEGGERA light weight	 BATTERIE AL LITIO lithium battery	 SENZA FILO wireless	 BRUSHLESS MOTOR
--	---	---	--

 **TAGLIO PROGRESSIVO**
PROGRESSIVE CUT

ELECTRIC PRUNING SHEAR

FORBICE ELETTRICA DIANA 40 PER POTATURA

FORBICE ELETTRICA PER POTATURA

ELECTRIC PRUNING
SHEAR

DIANA40

by **ausonia**



LEGGERA
light weight



**BATTERIE
AL LITIO**
lithium battery



SENZA FILO
wireless



**BRUSHLESS
MOTOR**



**MAX
40 mm**



APERTURA MASSIMA 40 mm
40 MM MAXIMUM OPENING

Per utilizzo in **oliveti** e **frutteti** (quindi in tutte quelle operazioni di potatura dove è richiesto il massimo delle prestazioni).

To use in **olive groves** and **orchards** (in all those pruning operations where maximum performance is a required).



APERTURA INTERMEDIA 28 mm
28 MM INTERMEDIATE OPENING


Per utilizzo in **vigneti** oppure su piante molto folte, dove quindi è richiesto un diametro di taglio minore ed un minore ingombro delle lame, in modo da garantire una più agevole penetrazione nella fronda.

For use in **vineyards** or on very dense plants, where a smaller cutting diameter and a smaller encumbrance of the blades is required. This ensures an easier penetration into the frond.



GRILLETTO - TAGLIO PROGRESSIVO
TRIGGER - PROGRESSIVE CUT

Azionamento istantaneo del grilletto che permette una risposta immediata al tocco ed una velocità di taglio molto performante. Instant trigger action that allows an immediate touch response and high performance.



PULSANTE DI ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
ON/OFF SWITCH

IMPUGNATURA ERGONOMICA
ERGONOMIC HANDLE

Impugnatura ergonomica e antiscivolo grazie alla copertura in gomma: massima maneggevolezza e comodità nell'uso. Ergonomic and anti-slip grip covered in rubber: maximum comfort in handling.



**N. 2 BATTERIE
da 25,2V - 2,6 Ah in dotazione**
• TWO BATTERIES 25,2V - 2,6 Ah

**TAGLIO
PROGRESSIVO**
PROGRESSIVE CUT

**BATTERIA
A SGANCIO RAPIDO**
QUICK BATTERY
RELEASE



VALIGETTA
CASE

1. Forbice / Electric shear
2. 2 Batterie / Two Batteries
3. Caricabatterie a 2 vie /
Two output battery charger
4. Kit manutenzione
Toolkit



Cod. 36635
FODERO OPZIONALE
OPTIONAL SHEATH



Cod. 48231
CINTURA
BELT